

在線互動式不斷電系統

NS-A 系列



個人電腦專用

100%台灣製造，市電停電或異常過高、過低壓，自動轉換成UPS供電，內含兩段式穩壓器，穩壓加不斷電功能，個人電腦或伺服器用小容量IT設備用，類正弦波輸出，具雷擊、突波保護、雜訊濾除及短路保護功能。

特點：

- **全低頻工作不會干擾設備**
內部沒有高頻轉換式電源電路，不會對你的設備產生任何干擾的問題
- **內含穩壓器，適用範圍更廣**
內部含穩壓器功能，當市電太高或太低時，具自動升降壓功能，讓你的設備更有保障
- **具備電池開機功能**
在沒有市電的情況下，可以用內部電池開機
- **具過載與短路保護功能**
內部有過載保護器，當過載與短路發生時會切斷電源
- **多重聲音警告功能**
UPS停電、電池低電位、過載與短路會有不同警告聲
- **具多種LED指示功能**
1.5KVA以上具輸入正常、電池放電、穩壓器動作、關機、溫度過高、電池準位指示5段等LED指示功能
- **具有靜音鍵**
1.5KVA以上具有靜音按鍵，停電時不想聽警告聲可以關掉
- **雷擊突波保護裝置**
內含雷擊突波保護裝置可吸收4500A(8/20us)，有效降低雷擊所造成的傷害
- **含DB9通訊介面**
可安裝監控軟體設定存檔與關機
- **具自動重新開機功能**
當UPS停電由內部電池供電，電池耗盡會自動關機，市電恢復時UPS會自動開機
- **具超大啟動電流，適各廠牌電梯**
本系列另有電梯專用規格，啟動電流更大、停電5秒才有輸出、具停電及關機乾接點訊號

※適用範圍：



個人電腦



IT設備




文管中心



工作站



視訊室



銷售管理系統

具電池開機功能




停電後可用UPS DC開機啟動，提供AC電源

DB9通訊介面



具備DB9通訊介面插埠，可以軟體操控自動關機

具雷擊保護




具備雷擊突波保護元件，保護設備

低頻不干擾



以低頻設計，不會振盪干擾設備

多重聲音警告



具備不同聲響警音，可區分UPS不同現況

型號規格：

型 號		NS-A601	NS-A102	NS-B202	NS-B302	
容 量 VA/W		600VA/360W	1000VA/600W	2000VA/1200W	3000VA/1800W	
輸 入	電壓	110/115/120VAC或220/230/240VAC				
	電壓範圍	83VAC~143VAC或166VAC~286VAC				
	頻率	47Hz~53Hz或57Hz~63Hz				
輸 出	電壓	110/115/120VAC或220/230/240VAC±10%				
	頻率	50Hz或60Hz±1Hz				
	波形	模擬正弦波				
	轉換時間	小於4毫秒				
	美式插座	2個		6個		
電 池	電池電壓	12V	24V	48V		
	電池規格	高率12V/5AH		高率12V/5AH	高率12V/9AH	
	電池數量	1個	2個	4個		
	停電時間(1台電腦)	15分	40分	90分	120分	
	再充電時間	8小時回充至90%				
主 要 功 能	穩壓器(AVR)	當市電電壓過高或過低時具自動升降壓功能				
	LED顯示	1個：輸入正常(亮)、電池放電(閃爍)、電池低電位(快閃)、關機、短路(熄)		10個：輸入正常(綠)、電池放電(綠)、穩壓器動作(橙)、關機(橙)、溫度過高(紅)、電池準位指示5段		
	警告聲	停電、電池低電壓、過載、短路		停電、電池低電壓		
	靜音	沒有		有(可切換)		
	直流開機	當沒有市電時可用內部電池開機				
	自動重新開機	停電UPS關機之後，市電恢復時可自動開機				
	自動延遲開機	沒有		開機或復電自動開機5秒後UPS才有輸出		
	過載、短路保護	市電時使用斷路器，停電時使用電子線路和保險絲				
	突波保護	350焦耳/10000安培				
	通訊介面	DB9(可搭配監控軟體設定存檔、關機)				
	電梯專用機	沒有		具超大啟動電流，停電延遲5秒才有輸出，停電乾接點訊號、停電UPS關機訊號輸入，所有接線均使用端子台		
安 規 認 證		符合EN62040-1-1；符合EN62040-2				
環 境	溫度、濕度	0℃~40℃ 0%~95%(未凝結)				
	噪音	小於40db			小於50db	